

SIEMENS

HiPath 3000
Hicom 150 E/H




optiPoint 500 entry

Stručný návod k použití



Informace o telefonu

Důležitá upozornění

	Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!
	Používejte pouze originální příslušenství Siemens. Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky a označení CE.
	Telefon nebo přídatný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Telefon nesmí přijít do styku s barvicími nebo agresivními kapalinami, jako např. čajem, kávou, mošty nebo jinými nápoji.

Údržba telefonu

- Otírejte svůj přístroj vlhkým nebo antistatickým hadříkem! Nepoužívejte suchou utěrku!
- Při silném znečištění čistěte přístroj zředěným neutrálním čisticím prostředkem, např. na mytí nádobí. Poté čisticí prostředek beze zbytku odstraňte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu nebo ty, které poškozují umělou hmotu, ani žádný abrasivní čisticí prášek!

Prohlášení o shodě

Tyto přístroje splňují technické požadavky na rádiová a telekomunikační zařízení podle zákona 22/1997 Sb. v posledním znění a nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě.

Označení CE



Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE.

Označení na ochranu životního prostředí



Tento přístroj byl vyroben podle certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zabezpečuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad.

Jaký model telefonu používáte?

Na spodní straně Vašeho telefonu optiPoint 500 je vytištěn název a typ.

K jaké komunikační platformě je připojen Váš optiPoint 500?

Zeptejte se správce systému, příslušného oddělení nebo osoby, která odpovídá za údržbu/správu Vaší komunikační platformy.

Kde dostanete podrobný návod k použití?

- U svého správce systému.
Váš správce systému má CD-ROM s elektronickým návodem k použití v HTML a nebo PDF formátu.
- Na internetové adrese <http://www.hipath.cz/docu>.
Musíte pouze znát typ svého telefonu a k jaké komunikační platformě je připojen.

Návod k použití můžete pochopitelně dostat i v tištěné podobě. Váš správce systému má kontakt na dodavatele.

Jak popíšete tlačítka telefonu optiPoint 500?

Tlačítka svého telefonu si můžete popsat sami nebo změnit stávající popisky.

- Ručně pomocí dodaného vkládacího štítku pro popis tlačítek,
- počítačem v souborech typu Word, viz program k popisování „Key Labelling Tool“ na CD-ROM.

Popsaný štítek umístěte na telefon optiPoint a přikryjte průsvitnou fólií matnou stranou nahoru.

Jaké příslušenství lze používat s Vaším telefonem?

Na internetové adrese <http://www.hipath.cz/docu> najdete prospekt „optiPoint 500“ s informacemi o příslušenství.

Přehled funkcí a kódů

Přehled funkcí a kódů

Následující tabulka ukazuje všechny možné funkce. Jsou-li funkce zřízeny (zeptejte se správce systému), můžete je aktivovat zadáním kódu nebo stiskem tlačítka funkce.

Funkce	Obslužné kroky
Upozornění	interní linka obsazena, počkejte 5 s
Příjem volání	
Převzetí volání, cílené	* 5 9 interní
Převzetí volání, ve skupině	* 5 7
Odmítnutí volání	Rozpojení
Volání	tel. č. nebo tel. č.
NERUŠIT zapnout	* 9 7
NERUŠIT vypnout	# 9 7
Přesměrování zap.	* 1 1 tel. č. * 1 2 tel. č. * 1 3 tel. č.
Přesměrování vyp.	# 1
Přesměrování EXT zap.	* 5 0 1 č. linky 1 tel. č. * 5 0 1 č. linky 2 tel. č. * 5 0 1 č. linky 3 tel. č.
Přesměrování EXT vyp.	# 5 0 1 č. linky
Přesměrování v síti provozovatele zap.	* 6 4 1 externí * 6 4 2 externí * 6 4 3 externí
Přesměrování v síti provozovatele vyp.	# 6 4 1 # 6 4 2 # 6 4 3

Přehled funkcí a kódů

Funkce	Obslužné kroky
UCD	
Přihlásit	* 4 0 1 kód
Odhlásit	# 4 0 1
Zpracování odhlásit	# 4 0 2
Zpracování přihlásit	* 4 0 2
Doba pro dodatečné zpracování zap.	nebo * 4 0 3
Doba pro dodatečné zpracování vyp.	nebo # 4 0 3
Noční zapojení zap.	* 4 0 4
Noční zapojení vyp.	# 4 0 4
Zprostřed. volba	* 6 7 interní tel. č.
Zprostřed. funkce	* 8 3 interní
Napojení	linka obsazena <input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 6 2
Schránka	# 6 8 3 nebo <input type="text" value="Zpráva/info"/>
Reset funkcí	# 0
Přímé oslovení	* 8 0 interní
Přímá odpověď	
Test konc. přístr.	* 9 4 0
Zachycení	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 8 4
Převzít přidržovaný hovor	* 6 3 č. linky
Ukončit hovor	nebo <input type="text" value="Rozpojení"/>
Předat hovor	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> tel. č.
... po ohlášení přes skupinu	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 8 0 skupina
Změnit hlasitost hovoru	(+ nebo -) + - současně

Přehled funkcí a kódů

Funkce	Obslužné kroky
Skupinové vyzvánění, odpojit	nebo
Skupinové vyzvánění, připojit	nebo skupina nebo nebo skupina
Hotline	
Poslat zprávu	interní (...)
Smazat zprávy (poslané)	
Přijmout zprávu	
Zřídit konferenci	tel. č. <input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Účastník se nehlásí 1. Pokračovat v hovoru	tel. č. <input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Konfer. rozšířit (max. pět)	(1x nebo 2x) <input type="text" value="Zpětný dotaz"/> <input type="text" value="Zpětný dotaz"/> tel. č. <input type="text" value="Zpětný dotaz"/> atd.
Odpojení z konfer.	
Konfer. ukončit	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Zobrazení poplatku/čísla projektu	PKZ popř. externí
Volba č. zkrácené volby	<input type="text" value="Zkrácená volba"/> (*0... *9 nebo 000...999) nebo (*0... *9 nebo 000...999)
Individuální č. zkrácené volby, uložit	*0... *9 externí
Rezervovat linku	Externí obsazena, čekaňte 5 s
Linka se uvolní (volání)	Externí
Dovolba DTMF/tónová volba	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Mikrofon vyp.	<input type="text" value="Mikrofon zap/vyp"/>
Mikrofon zap.	<input type="text" value="Mikrofon zap/vyp"/>

Přehled funkcí a kódů

Funkce	Obslužné kroky
Noční zapoj. zap.	* 4 4 interní nebo * 4 4 *
Noční zapoj. vyp.	# 4 4
Parkování	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 5 6 (0 ... 9)
Zpět z parkování	# 5 6 (0 ... 9)
Kontrola místnosti zap.	* 8 8
Kontrola místnosti vyp.	
Kontrolovat místnost	interní
Zpětný dotaz	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> tel. č.
Zpětný dotaz, ukončit, 1. Pokračovat v hovoru	(1x nebo 2x) <input type="text" value="Zpětný dotaz"/>
Střídání	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 2
Zřídit konferenci tří účastníků	<input type="text" value="Zpětný dotaz"/> * 3
Spojit účastníka	
Zpětné volání, uložit	<input type="text" value="Zpětné volání"/>
Zpětné volání, smazat	# 5 8
Zpětné volání, přijmout	
Přiřazení vyzvánění zap.	* 8 1 interní
Přiřazení vyzvánění vyp.	# 8 1
Tel. č. vyměnit	* 9 4 1 9 vlastní tel. č. kód # 9 4 1 9
Potlačení zobrazení tel. č. zap.	* 8 6
Potlačení zobrazení tel. č. vyp.	# 8 6
Přiřazení tel. č.	* 4 1 MSN externí
Hlasitost vyzv., změnit	(+ nebo -) 1 + - současně
Melodie vyzv., změnit	(+ nebo -) 2 + - současně

Přehled funkcí a kódů

Funkce	Obslužné kroky
Přepnutí vyzv. zap.	* 5 0 2 č. linky
Přepnutí vyzv. vyp.	# 5 0 2 č. linky
Spínač zap.	* 9 0 1 ... 4
Spínač vyp.	# 9 0 1 ... 4
Kód zámku, uložit	* 9 3 starý kód 2x nový kód
Signál do sítě (Flash)	Zpětný dotaz * 5 1
Zamknutí telefonu	* 6 6 kód
Odemknutí telefonu	# 6 6 kód
Centrální zamknutí telefonu	* 9 4 3 interní *
Centrální odemknutí telefonu	* 9 4 3 interní #
Použít telefon jako vlastní	* 5 0 8 interní kód
Termín uložit	* 4 6 (čas např. 0905)
Termín smazat	# 4 6
Připomenutí termínu	
Hovor ze vstupního tel. u dveří	nebo po 30 vteřinách interní
Otvírání dveří	Zpětný dotaz * 6 1 interní
Povolení dveří zap.	* 8 9 int. + kód (1 nebo 2)
Povolení dveří vyp.	# 8 9 interní
Opakování volby	Opakování volby
Druhé volání (upozornění), přijmout	 Zpětný dotaz * 5 5
Druhé volání, ukončit 1. Pokračování v hovoru	(1x nebo 2x) Zpětný dotaz
Zábrana automatického upozornění	# 4 9 0
Povolení automatického upozornění	* 4 9 0
Upozornění zap.	* 8 7
Upozornění vyp.	# 8 7

Originál 12/01 • Objednací číslo: A31003-H1012-C120a-1-2D19 • Vytisknuto v České republice • 0702 0.5

© Siemens AG 2001 • Siemens s.r.o., Informace a komunikace - síť • Průmyslová 7, 102 00 Praha 10 • <http://www.siemens.cz/cz> • e-mail: Info@icn.siemens.cz • Všechna práva a technické změny vyhrazeny.